

## Kombinerad larmdon X2 Wireless

**X2 Fire LED** är ett trådlöst kombinerat blyxtljus och larmsiren dedikerad för att varna vid brand eller förlarm. Larmdonet konfigureras i X2 appen för att larma på valfri händelse i X2 systemet i valfri tid. Blyxtljuset kan aktiveras separat utan ljud.

I larmdonet sitter det sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. Dessa värden skickas kontinuerligt upp till molnet för avläsning i X2 Wireless app.

Larmdonet konfigureras via appen X2 Wireless men är fabriksinställt för att automatiskt ansluta till X2 Wireless radionät och molntjänster.

Larmdonet drivs av ett litiumbatteri och räcker i upp till 5 år.



## Teknisk info

Beteckning	F105208 (X2 Fire LED)
Typ	Trådlöst kombinerat larmdon med temperatur och luftfuktighetmätning.
Ljudnivå	110 dB vid 1 meter.
Sabotageskydd	Ja
Noggrannhet temperatur	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Noggrannhet luftfuktighet	1% RH (mätområde 0–100%)
Pollningsfrekvens	Valfri. Default 180 min.
Mätfrekvens	Valfri. Default 60 min.
Radiokommunikation	868 MHz
Räckvidd	+20 km fri sikt
Dimensioner (HxBxD)	105 x 105 x 55 mm
Vikt (med batteri)	420 g
Montering	Monterat väggfäste med 1 hål.
Batteri	Litium 3.6 volt. 19000 mAh.