



Larmsiren X2 Wireless

X2 Fire Sounder är en kraftig trådlös larmsiren dedikerad för att varna vid brand. Sirenen konfigureras i X2 appen för att larma på valfri händelse i X2 systemet i valfri tid.

I sirenen sitter det sensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. Dessa värden skickas kontinuerligt upp till molnet för avläsning i X2 Wireless app.

Sirenen konfigureras via appen X2 Wireless men är fabriksinställd för att automatiskt ansluta till X2 Wireless radionät och molntjänster.

Sirenen drivs av ett litiumbatteri och räcker i upp till 5 år.



Teknisk info

Beteckning	F105207 (X2 Fire Sounder)
Typ	Trådlös siren med temperatur och luftfuktighetmätning.
Ljudnivå	110 dB vid 1 meter.
Sabotageskydd	Ja
Batteri	Litium 3.6 volt. 19000 mAh.
Batterilivslängd	5 år
Strömförbrukning	Normaldrift: 4 uA / 5 år. Larmläge aktiv siren: 250 mA / 76h.
Noggrannhet temperatur	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Noggrannhet luftfuktighet	1% RH (mätområde 0–100%)
Pollningsfrekvens	Valfri. Default 180 min.
Klimatmättningsfrekvens	Valfri. Default 60 min.
Radiokommunikation	868 MHz
Räckvidd	+20 km fri sikt
Dimensioner (HxBxD)	105 x 105 x 55 mm
Vikt (med batteri)	420 g
Godkänd enligt	EN54-3 (Fircroft NS100)
Montering	Monterat väggfäste med 1 hål.